



Porodo PD*٤ QC*٤ متعدد الوظائف
شاحن ماجسيف السريع

SKU: PD-MFMGFC

شكرًا لاختيارك الشاحن اللاسلكي متعدد الوظائف. يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية لضمان الاستخدام السليم والمرجع للاستخدام في المستقبل.

المميزات

١. يتميز هذا الجهاز بـ ٤ منافذ توصيل الطاقة (PD)، و ٤ منافذ شحن سريع ٣،٠ (٣،٠ QC)، وشحن لاسلكي، بإجمالي ٩ منافذ شحن. يمكنه توفير طاقة قصوى مجمعة تبلغ ١١٠ واط. إذا تجاوزت الطاقة ١١٠ واط، فسيتم وقف الجهاز عن العمل لمنع حدوث أي ضرر.

٢. بالنسبة لمواصفات المنفذ الفردي: يمكن لكل منفذ ٣،٠ QC إخراج ١٨ وات، ويمكن لمنفذ PD إخراج بحد أقصى ٤٥ وات لـ USB ه، و ٣٠ وات لـ USB ٢،٠ وات لـ USB ٧، و ٢٠ وات لـ USB ٨.

٣. عند استخدام USB أ و USB ه في وقت واحد، يكون خرجهما المجمع ١٨ وات + ٣٠ وات. وبالمثل، عند استخدام ٢ USB و ٦ USB و ٣ USB و ٧ USB و ٤ USB و ٨ USB بشكل متزامن، فإنها تدعم خرجًا مشتركًا يبلغ ٥ أمبير + ٥ فولت ١،٥/أمبير.

٤. تم دمج مفتاح النوم الذكي لتعتيم الشاشة تلقائيًا بعد دقيقتين من عدم النشاط. يمكن لميزات مثل الاهتزاز والتحكم الصوتي واللمسة الخفيفة اللطيفة إعادة تنشيط شاشة العرض دون التسبب في إزعاج، مما يسهل الاستخدام الليلي.

٥. توفر شاشة العرض الحالية مراقبة في الوقت الحقيقي للتيار والجهد لكل منفذ شحن.

٦. تم تصميم الشاحن بنظام حماية ذكي يتضمن ضمانات ضد الجهد الزائد، والحمل الزائد، والتيار الزائد، مما يضمن تشغيل الجهاز مستقر وآمن، وبالتالي منع الحوادث بشكل فعال.

نموذج	PD-MFMGFC
نوع الواجهة	USB-a، USB-c، USB-E
مدخل	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت (٥٠-٦٠ هرتز)
مخرج USB-1 [QC3.0]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-٥ [PD]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٣ أمبير - ١٢ فولت/٣ أمبير - ١٥ فولت/٣ أمبير - ٢٠ فولت/٢.٥ أمبير
مخرج USB-1 [QC3.0] + USB-٥ [PD]	١٨ واط + ٣٠ واط
مخرج USB-٢ [QC3.0]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-1 [PD]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٣ أمبير - ١٢ فولت/٣ أمبير - ١٥ فولت/٣ أمبير - ٢٠ فولت/٢.٥ أمبير
مخرج USB-٢ [QC3.0] + USB-٦ [PD]	٥ فولت/١.٥ أمبير + ٥ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-٣ [QC3.0]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-V [PD]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير
مخرج USB-٣ [QC3.0] + USB-V [PD]	٥ فولت/١.٥ أمبير + ٥ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-٨ [PD]	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير - ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير
مخرج USB-E [QC3.0] + USB-٨ [PD]	٥ فولت/١.٥ أمبير + ٥ فولت/١.٥ أمبير
إخراج لاسلكي	٥٥ واط
إجمالي الطاقة	١١٠ واط (كحد أقصى)
طول سلك الطاقة	١.٢ متر
حجم المعدن العازل	١١٠x٨٠x٤٥ ملم

إرشادات الشحن

١. استخدم دائمًا سلك الطاقة القياسي وكابل الشحن المقدم في البداية مع هاتفك الذكي لضمان التوافق والشحن الأمثل.

٢. للشحن اللاسلكي، ضع الهاتف في منتصف لوحة الشحن لمحاذاة منطقة الحث. حلقة مطاطية مغناطيسية تساعد في المحاذاة الصحيحة. يجب ألا يتجاوز سمك أي حافظة أو غطاء على هاتفك ٢ ملم لضمان كفاءة الشحن.

٣. تم تصميم منفذ الشحن السريع (QC) ومنفذ توصيل الطاقة (PD) للعمل في دوائر منفصلة. قد يؤدي استخدام كلا المنفذين في وقت واحد إلى انخفاض خرج الطاقة أو انخفاض جهد الشحن. للحصول على أسرع تجربة شحن، يُنصح باستخدام منفذ واحد في كل مرة.

احتياطات

١. يتمتع الشاحن بقدرة قصوى تبلغ ١١ واط وهو قادر على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. يرسم كل جهاز مستوى تيار مختلف. إذا تجاوز إجمالي سحب الطاقة ١١ واط، فسيدخل الشاحن في وضع حماية التيار الزائد (المشار إليه بواسطة وميض الشاشة)، وسيتوقف عن العمل لمنع التلف. في مثل هذه الحالة، قم على الفور بتقليل عدد الأجهزة التي يتم شحنها لتقليل الحمل. بعد فصل الشاحن عن مصدر الطاقة لمدة ١٠-٥ دقائق تقريبًا، سيتم إعادة ضبطه، مما يسمح لك باستخدام الشاحن لتشغيل العادي.

٢. لا تقم بتفكيك الشاحن أو غمره في الماء أو تعريضه لبيئات ذات درجة حرارة عالية أو وضعه في النار.

٣. تجنب استخدام أي قوة خارجية قد تسبب ضررًا للمعدات.

٤. من الطبيعي أن يصدر الشاحن قدرًا معينًا من الحرارة أثناء الاستخدام.

رسم تخطيطي للمنتج



١. الشحن اللاسلكي المغناطيسي
٢. يعرض الجهد والإخراج الحالي
٣. إشعار إنذار الزائد
٤. تعليمات التشغيل
٥. مؤشر الشحن السريع
٦. يعرض المنافذ النشطة

- ٧ . منفذ الإخراج النشطة المقابلة
- ٨ . مادة مقاومة للحريق PC + ABS
- ٩ . منفذ إخراج مخصص PD (٤٥ واط) و QC٣.٠
- ١٠ . منفذ الإخراج الحصري PD (٣٠ واط) و QC٣.٠
- ١١ . منفذ الإخراج المخصص PD (٢٠ واط) و QC٣.٠
- ١٢ . منفذ إخراج محدد PD (٢٠ واط) و QC٣.٠

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: Porodo