

# PORODO



## Porodo

باور بانك LARA ٨٠٠٠ مللي أمبير/ساعة  
مع كابلات مدمجة ومصباح يدوي

SKU: PDPBJ301BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	مواصفات
٣	تصميم المنتج
٤	الميزات الرئيسية
٥	شاشة رقمية
٥	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

يُعد بنك الطاقة بورودو لارا بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة الحل الأمثل لشحن أجهزتك أثناء التنقل. يتميز بكابلات مدمجة ومصباح يدوي مدمج، ويجمع بين العملية والأداء العالي. بفضل سعته البالغة ٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، يمكنك شحن أجهزتك عدة مرات، مما يجعله مثاليًا للسفر أو الاستخدام لفترات طويلة. يُضفي مقبضه المحمول مزيدًا من الراحة، بينما يضمن توافقه العالمي توافقه مع معظم الهواتف الذكية والأجهزة. يوفر شحنًا سريعًا بقوة ٢٠ واط، مما يُوفر لك دفعة سريعة من الطاقة عند الحاجة.

سواء كنت مسافرًا أو في الهواء الطلق أو تحتاج فقط إلى مصدر طاقة موثوق، فإن بنك الطاقة لارا مُصمم ليبقيك على اتصال دائم وجاهزًا لأي شيء.

## مواصفات

سعة البطارية	٨٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
إدخال USB-C1	٥ فولت/٢,١ أمبير
إدخال USB-C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
إدخال خط USB	٥ فولت/٢,١ أمبير
إخراج USB-C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
إخراج USB-A1/2/3	٥ فولت/٢,١ أمبير
إخراج USB-A4	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٠ فولت/٢,٢٥ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
إخراج خط Micro	٥ فولت/٢ أمبير
إخراج خط Lightning	٥ فولت/٢,١ أمبير
إخراج خط Type-C	٥ فولت/٢,١ أمبير
إخراج المشاركة	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
وزن المنتج	١٥٨٠ غرام

اندازه المنتج	٨٢ × ٩٤ × ١٤٦ مم
رقم الموديل	PDPBJ٣.١

## تصميم المنتج



١. مصباح LED
٢. فصل الكابل
٣. مقبض ABS مريح
٤. كابل Micro USB
٥. شاشة رقمية
٦. مفتاح
٧. منفذ Type-C
٨. USB I
٩. منفذ Type-C
١٠. USB ٣
١١. USB E

## الميزات الرئيسية

١. سعة فائقة (٨٠٠٠ مللي أمبير/ساعة): مزود ببطارية رائعة بسعة ٨٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، يُمكن لهذا الباور بانك شحن عدة أجهزة عدة مرات، مما يجعله مثاليًا للرحلات الطويلة، وحالات الطوارئ، أو للاستخدام المكثف.
٢. كابلات مدمجة: توفر الكابلات المدمجة الراحة وتُغني عن حمل أسلاك إضافية، مما يضمن لك إمكانية الشحن أثناء التنقل دون الحاجة إلى البحث عن ملحقات. شحن سريع بتقنية PD بقوة.
٣. ٢٠ واط: يدعم توصيل الطاقة بقوة ٢٠ واط لشحن سريع وفعال، مما يُقلل من وقت التوقف ويُعيد شحن أجهزتك بكامل طاقتها بسرعة.
٤. وظيفة المصباح اليدوي: يُضيف المصباح اليدوي المدمج فائدة إضافية، مما يجعله مفيدًا للاستخدام في الهواء الطلق، أو التخييم، أو حالات الطوارئ.
٥. مقبض محمول: يأتي مع مقبض مريح لسهولة الحمل، مما يجعله عمليًا للسفر والتنقل اليومي.
٦. توافق عالمي: مصمم للعمل بسلسلة مع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة التي تعمل بمنفذ USB.
٧. ميزات أمان مدمجة: حماية متقدمة ضد الشحن الزائد، والسخونة الزائدة، والقصر الكهربائي، تضمن شحنًا آمنًا وموثوقًا لجميع أجهزتك.

١. فحص البطارية: للتحقق من مستوى شحن البطارية المتبقي، اضغط زر التشغيل مرة واحدة. ستعرض شاشة الطاقة حالة البطارية الحالية.
٢. إيقاف شاشة الطاقة: لإيقاف شاشة الطاقة، اضغط زر التشغيل مرة أخرى. سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة لتوفير الطاقة عند عدم الاستخدام.

## تعليمات الاستخدام

١. التحكم في الإضاءة: اضغط باستمرار على الزر لتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح. يتيح ذلك سهولة الوصول إلى مصدر الضوء عند الحاجة.
٢. شحن بنك الطاقة: يمكن شحن بنك الطاقة إما عبر كابل USB المدمج أو باستخدام كابل Type-C شخصي بقوة إدخال قصوى تبلغ 20W. أثناء عملية الشحن، سيعرض مؤشر البطارية تقدم عملية الشحن. بمجرد اكتمال شحن الجهاز، يُنصح بفصل مصدر الطاقة للحفاظ على أداء البطارية وإطالة عمرها الافتراضي.
٣. شحن الأجهزة المحمولة: يمكن شحن الأجهزة المحمولة بتوصيلها بكابل Micro USB أو Lightning أو Type-C المدمج، حيث يدعم كل منها قوة إخراج قصوى تبلغ 20W. أو، يمكن الشحن باستخدام محول USB-A إلى USB-C أو USB-A/٢/٣ إذا لزم الأمر. قد تحتاج بعض العلامات التجارية أو الطرز إلى كابلات إضافية للتوافق. عند شحن أجهزة متعددة في وقت واحد، تقتصر سرعة الشحن القصوى الإجمالية على ٣ فولت/٣ أمبير، مما يضمن تشغيلًا فعالًا ومستقرًا لجميع الأجهزة.

## احتياطات السلامة

١. إذا ارتفعت درجة حرارة بنك الطاقة بشكل غير مريح أو وصلت إلى درجات حرارة عالية أثناء الاستخدام أو الشحن، فمن الضروري فصله عن مصدر الطاقة وعن أي أجهزة محمولة فورًا. هذا مهم لمنع أي تلف محتمل لبنك الطاقة أو الأجهزة المتصلة به، أو لضمان سلامة

المستخدم. اترك بنك الطاقة يبرد بشكل طبيعي في مكان جيد التهوية قبل إعادة توصيله أو استئناف استخدامه.

٢. لا تستخدم بنك الطاقة أو تشحنه في بيئات شديدة الحرارة أو الرطوبة.

٣. استخدم دائمًا الكابل المناسب لشحن أجهزتك. قد يؤدي استخدام كابلات غير متوافقة إلى ارتفاع درجة الحرارة أو تلف الجهاز.

٤. تأكد من نظافة منفذ الشحن وخلوه من أي شوائب قبل توصيل أي كابلات.

٥. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو المطر أو أي سوائل أخرى. فهو غير مقاوم للماء وقد يتعطل أو يتلف عند تعرضه للبلل.

٦. خزن بنك الطاقة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه. تجنب أشعة الشمس المباشرة والمناطق ذات درجات الحرارة العالية، مثل قرب أجهزة التدفئة أو داخل السيارات.

٧. أبقِ بنك الطاقة بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال لتجنب خطر الحريق.

٨. لا تحاول فتح أو تفكيك أو إصلاح بنك الطاقة بنفسك.

اتصل بمراكز الخدمة المعتمدة لأي إصلاحات أو مشاكل. قد يؤدي التفكيك غير المصرح به إلى إبطال الضمان ويسبب مخاطر على السلامة، مثل الصدمات الكهربائية أو تسرب البطارية.

٩. لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان الكابل أو بنك الطاقة نفسه تالفًا.

قد يحدث قصر كهربائي أو حمل زائد إذا لم يعمل بنك الطاقة بشكل صحيح.

١٠. إذا كان بنك الطاقة ساخنًا جدًا أو ظهرت عليه علامات انتفاخ، فتوقف عن استخدامه فورًا وتخلص منه بطريقة مسؤولة.

١١. تعامل مع بنك الطاقة برفق لتجنب السقوط أو الصدمات العرضية. قد يؤثر التلف المادي على أداء البطارية أو سلامتها.

١٢. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال: يُحفظ بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الابتلاع العرضي أو الإصابة الناتجة عن سوء الاستخدام.

## التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية.

من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)