

PORODO



Porodo

Enzo

شاحن سيارة متعدد المنافذ

SKU: PDCCR32BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٤	التنظيف والصيانة
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

شاحن السيارة متعدد المنافذ Enzo من Porodo يوفر طاقة ١٣٥ واط مع كابليين قابلين للسحب بطول ٧٠ سم يمنعان التشابك ويوفران الراحة. يدعم الشحن السريع PD بقدرة ٤٥ واط والشحن السريع QC بقدرة ٣٠ واط لشحن سريع ومتزامن لأجهزة متعددة. بفضل توافقه العالمي وبروتوكولات الشحن الذكية، يضمن شحنًا فعالًا وأمنًا لجميع أجهزتك أثناء تنقلك.

المواصفات

المادة	البولي
الجهد المقنن	تيار مستمر ٢٤-١٢ فولت
مخرج USB-A٢ / USB-A١	٣٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C٢ / USB-C١	٤٥ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-C٤ / USB-C٣	٤٥ واط كحد أقصى
طول الكابل	١٥٠ سم
طول الكابل القابل للسحب	٧٠ سم
مخرج كابل USB-C٣ / USB-C٢ / USB-C١	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٢ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-C٤	١١-٣،٣ فولت/٣ أمبير
مخرج PPS	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير،
مخرج كابل USB-A٢ + USB-A١ USB-C٣ + USB-C١ USB-C٤ + USB-C٢	١٠ فولت/٢،٢ أمبير، ١٢ فولت/٢،٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى ٤٥ واط كحد أقصى

مخرج كابل USB-C ₁ +USB-C ₃ +USB-C ₂ / مخرج كابل USB-C ₄	١٣٥ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-A ₁ +USB-C ₁	تيار مستمر ه فولت/٦،٣ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-A ₂ +USB-C ₃	تيار مستمر ه فولت/٦،٣ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-C ₂ +USB-C ₄	تيار مستمر ه فولت/٦،٣ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
إجمالي المخرجات	١٣٥ واط
وزن المنتج	١٩٠ غرام
حجم المنتج	٣٠ × ٤٨ × ٩٧ ملم
رقم الموديل	PDCCR٣٢

مميزات المنتج

- a.** طاقة إجمالية ١٣٥ واط: يوفر طاقة عالية لشحن أجهزة متعددة بسرعة وكفاءة، مما يضمن لك البقاء على اتصال دائم أثناء الرحلات الطويلة.
- b.** كابلان قابلان للسحب بطول ٧٠ سم: صُممت الكابلات القابلة للسحب لتوفير الراحة، وتقليل الفوضى والتشابك مع توفير طول مثالي لمعظم احتياجات شحن السيارة.
- c.** دعم الشحن السريع بقوة ٤٥ واط والشحن السريع بقوة ٣٠ واط: مزود بتقنية الشحن السريع (PD) والشحن السريع (QC)، يوفر هذا الشاحن شحنًا سريعًا للأجهزة المتوافقة، مما يسمح لك بشحن الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها في وقت قياسي.
- d.** الشحن السريع المتزامن: اشحن جهازين في نفس الوقت دون أي انخفاض في سرعة الشحن، مثالي للعائلات أو للمشاركة مع الركاب.
- e.** توافق شامل: متوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة iPhone وهواتف Android والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بمنفذ USB، مما يجعله حل شحن متعدد الاستخدامات لجميع أجهزتك.
- f.** بروتوكولات الشحن الذكية: يتميز بتقنية ذكية مدمجة تعمل على تحسين سرعة الشحن بناءً على احتياجات الجهاز، مما يضمن شحنًا آمنًا من خلال منع الشحن الزائد،

وارتفاع درجة الحرارة، والماس الكهربائي.

9. تصميم صغير الحجم ومتين: صُنِعَ الشاحن من مواد عالية الجودة ليُدوم طويلاً، وهو صغير الحجم بما يكفي ليناسب منفذ الطاقة في سيارتك دون أن يشغل مساحة إضافية.

تعليمات الاستخدام

1. توصيل الشاحن بمأخذ الطاقة في سيارتك: أدخل شاحن السيارة في مقبس الطاقة بجهد 12 فولت تيار مستمر في سيارتك (المعروف عادةً بمنفذ ولاعة السجائر).

2. مَدُّ الكابلات القابلة للسحب: اسحب الكابلات القابلة للسحب إلى الطول المطلوب (حتى 70 سم) لتوصيل أجهزتك. ستمد الكابلات بسلاسة دون تشابك.

3. توصيل أجهزتك: وُصِّل الطرف المناسب من الكابل (USB-A أو USB-C) بجهازك. للشحن السريع، تأكد من أن جهازك يدعم تقنية توصيل الطاقة (PD) أو الشحن السريع (QC).

4. بدء الشحن: بمجرد التوصيل، ستبدأ أجهزتك بالشحن تلقائيًا. سيوفر الشاحن سرعات شحن مثالية لكل جهاز بناءً على احتياجاته.

5. مراقبة الشحن: يتميز الشاحن ببروتوكول شحن ذكي يقوم بضبط الطاقة تلقائيًا لشحن آمن وفعال. سيُظهر مؤشر LED حالة الشحن.

6. إزالة الأجهزة: بمجرد اكتمال شحن جهازك، افصل الكابل من جهازك وأعدّه إلى الشاحن.

7. تخزين الشاحن: عند عدم الاستخدام، خُزِّن الشاحن في مكان بارد وجاف، وتأكد من سحب الكابلات إلى الداخل لمنع تشابكها.

ملاحظة: لضمان سلامة أجهزتك، تجنب استخدام الشاحن وهو ساخن جدًا أو إذا ظهرت عليه أي علامات عطل. افصله دائمًا عند عدم الاستخدام.

التنظيف والصيانة

1. تنظيف الشاحن: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح الجزء الخارجي من الشاحن. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية، أو المنظفات الكاشطة، أو الرطوبة الزائدة، لأنها قد تُتلف الشاحن.

2. تنظيف الكابلات: امسح الكابلات برفق بقطعة قماش ناعمة لإزالة أي غبار أو شوائب. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء. تأكد من ترك الكابلات تجف تمامًا قبل إعادتها إلى الشاحن.

٢. صيانة الكابلات: بعد كل استخدام، تأكد من إدخال الكابلات بشكل صحيح في الشاحن لتجنب التلف. تجنب شد الكابلات بقوة لتجنب أي تلف للأسلاك.
٣. فحص الشوائب: افحص منافذ الشحن ومأخذ الطاقة في السيارة بشكل دوري بحثًا عن أي غبار أو شوائب. استخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة لتنظيف أي جزيئات قد تعيق الاتصال أو الشحن.
٤. التخزين السليم: عند عدم الاستخدام، يُحفظ الشاحن في مكان بارد وجاف لتجنب تعرضه لدرجات حرارة عالية أو رطوبة. يساعد ذلك على إطالة عمر الشاحن ومكوناته.
٥. تجنب الإفراط في الاستخدام: للحفاظ على عمر الشاحن، تجنب الإفراط في استخدامه لفترات طويلة أو في ظروف درجات حرارة قصوى. افصله دائمًا عن الكهرباء عند عدم الاستخدام لمنع تلف كل من الشاحن ومأخذ الطاقة في السيارة.

احتياطات السلامة

١. تجنب ارتفاع درجة الحرارة: لا تستخدم الشاحن إذا شعرت بسخونته بشكل غير معتاد. إذا أصبح الشاحن ساخنًا جدًا، افصله عن الكهرباء واتركه يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
٢. التوصيل الصحيح: تأكد دائمًا من إدخال الشاحن بشكل صحيح في منفذ الطاقة بالسيارة، ومن توصيل الكابلات بإحكام بأجهزتك. قد يؤدي التوصيل غير المحكم إلى شحن غير فعال أو تلف محتمل.
٣. الاستخدام فقط في منافذ طاقة ١٢ فولت تيار مستمر: صُمم هذا الشاحن للاستخدام في منافذ طاقة ١٢ فولت تيار مستمر فقط. لا تحاول استخدامه في منافذ ذات جهد أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشاحن وأجهزتك.
٤. تجنب التعرض للماء أو الرطوبة: أبقِ الشاحن بعيدًا عن الماء أو السوائل الأخرى لمنع المخاطر الكهربائية أو حدوث ماس كهربائي. إذا لامس الشاحن سائلًا، افصله فورًا واتركه يجف تمامًا قبل الاستخدام.
٥. يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة: لا تُعرّض الشاحن لأشعة الشمس المباشرة، أو السخانات، أو أي مصادر أخرى للحرارة الشديدة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشاحن، أو الكابلات، أو أجهزتك.
٦. لا تُفكك: الشاحن غير مُصمّم للتفكيك. تجنّب فتحه أو العبث به، فقد يُبطل ذلك الضمان ويُسبب تلفًا دائمًا.
٧. افحص التلف: افحص الشاحن والكابلات بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف، مثل التآكل، أو الشقوق، أو الأسلاك المكشوفة. إذا لاحظت أي تلف، فتوقف عن الاستخدام فورًا واستبدل الشاحن.

٨. استخدم أجهزة متوافقة: تأكد من أن الأجهزة التي يتم شحنها متوافقة مع مواصفات خرج الشاحن. قد يؤدي استخدام أجهزة غير متوافقة إلى إبطاء عملية الشحن أو تلفها.
٩. لا تُحمّل الشاحن فوق طاقته: تجنّب شحن عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد بما يتجاوز خرج الطاقة الموصى به. قد يؤدي التحميل الزائد إلى ارتفاع درجة الحرارة وقد يتسبب في تلف الشاحن أو أجهزتك.

التخلص من المنتج

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)