

porodo *Blue*



Porodo Blue

ساعة اكسيلو الذكية

SKU: PB-EXCELLO

٢	اتصال التطبيق
٢	الاستخدام الأولي
٣	الاقتران
٣	تعليمات الاستخدام
٤	مقدمة الوظيفة
٦	الاحتياطات
٦	الصيانة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	المواصفات
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

اتصال التطبيق

A. التوافق

1. Android ٥.٠ والإصدارات الأحدث

2. iOS ٩.٠ والإصدارات الأحدث

B. تنزيل التطبيق

1. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أجهزة iOS أو Android: قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته.



Android / iOS

2. Android: ابحث عن "LaxasFit" في متجر تطبيقات

البرامج لتنزيل التطبيق وتثبيته.

3. iOS: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل

التطبيق وتثبيته.

الاستخدام الأولي

1. قبل استخدام الساعة الذكية لأول مرة، يرجى شحن الجهاز بالكامل لضمان الأداء الأمثل والوظائف الكاملة.

2. الشحن: لشحن الساعة، قم بمحاذاة الطرف المغناطيسي لكابل الشحن مع منطقة الشحن المغناطيسي اللاسلكي الموجودة في الجزء الخلفي من الساعة، وقم بتوصيل الطرف الآخر بمصدر إمداد الطاقة. يشير ظهور الضوء الأخضر إلى بدء الشحن.



١. قم بتحميل وتثبيت تطبيق "LaxasFit". تأكد من منح جميع الأذونات أثناء عملية التثبيت.
٢. قم بتمكين اتصال البلوتوث على هاتفك.
٣. ابحث عن الجهاز المسمى "PB-EXCELLO" واتصل به.
٤. افتح تطبيق "LaxasFit". أضف جهاز الساعة المسمى "PB-EXCELLO".
٥. ملاحظة: نظراً لعدم الاتساق في بروتوكولات البلوتوث عبر العلامات التجارية المختلفة للهواتف المحمولة، قد يكون اتصال البلوتوث بين الهاتف والساعة غير مستقر في بعض الأحيان. لحل هذه المشكلة، قم بتعطيل ميزة البلوتوث بالهاتف ثم قم بتمكينها مرة أخرى.
٦. إذا كانت شاشة الساعة متجمدة أو فشلت في بدء اتصال Bluetooth، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تشغيل الساعة. إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع.
٧. لتمكين اتصال تشغيل الصوت بالهاتف، قم بإقران الهاتف بالساعة وامنح الأذونات اللازمة.
٨. استخدم الساعة للنقر للعثور على الهاتف أو افتح التطبيق لتحديد موقع الساعة. إذا كان هناك اهتزاز، فهذا يعني أن صوت البلوتوث متصل بنجاح.
٩. للتحقق من نجاح اتصال Bluetooth، تحقق من وجود رمز Bluetooth في الزاوية اليسرى العليا من القائمة الرئيسية.
١٠. إذا فشلت الساعة في إظهار إشعارات المكالمات الواردة، فانتقل إلى إعدادات الهاتف. من قائمة التطبيقات، قم بتمكين الأذونات لتطبيق "LaxasFit".

تعليمات الاستخدام



- A.** زر لأعلى: اضغط لفترة قصيرة للعودة إلى الصفحة السابقة.
- B.** الزر السفلي: اضغط لفترة قصيرة لإيقاظ الشاشة أو إيقاف تشغيلها. اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- C.** اسحب لليمين: قم بالوصول إلى الشريط الجانبي.
- D.** اسحب لليسار: قم بالتنقل عبر وجوه الساعة.
- E.** التمرير لأعلى: الوصول إلى القائمة.
- F.** اسحب لأسفل: الوصول إلى القائمة المختصرة.

الوصول إلى واجهة الاستعداد.	واجهة الاستعداد 
قم بتوصيل الساعة بالهاتف عبر البلوتوث لإجراء المكالمات والاتصال باستخدام الساعة.	لوحة الاتصال 
تمكين بلوتوث الهاتف وتوصيله بالساعة. قم بتوصيل الساعة بتطبيق "LaxasFit". إضافة جهات الاتصال في دليل الهاتف الخاص بالتطبيق. ستتم مزامنة قائمة جهات الاتصال الموجودة على الساعة مع التطبيق وفقًا لذلك. اضغط على اسم جهة الاتصال على الساعة لإجراء مكالمة.	اتصال 
استخدم هذه الميزة لعرض سجل مكالمات الساعة. اضغط على رقم الهاتف للاتصال به.	سجل المكالمات 
الساعة قادرة على عرض الإشعارات التي يتلقاها الهاتف. لاحظ أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS12 والإصدارات الأحدث تحظر إشعارات الرسائل القصيرة بشكل افتراضي.	معلومة 
استخدم هذه الميزة للوصول إلى أوضاع رياضية مختلفة، بما في ذلك الجري ونط الحبل وركوب الدراجات وتسلق الجبال. ستقوم الساعة بمراقبة وتسجيل معلمات التمرين، بما في ذلك وقت التمرين والمسافة والسرعات الحرارية المحروقة وبيانات معدل ضربات القلب.	حركة 
تسجيل جميع بيانات التمرين.	سجل رياضي 
يمكن تسجيل عدد الخطوات باستخدام ميزة عداد الخطى. تتم إعادة ضبط البيانات في الساعة ٠٠:٠٠ صباحًا. يمكن الاطلاع على بيانات عداد الخطى عبر التطبيق.	عداد الخطى 
قم بتمكين وظيفة مراقبة النوم لتسجيل وتقييم معلمات النوم، بما في ذلك جودة النوم ومدته.	مراقبة النوم 
تصدر الساعة تنبيهًا اهتزازيًا إذا ظل المستخدم جالسًا لفترة طويلة.	تذكير مستقر 
لتسجيل بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي، ارتدي الساعة على الجزء العلوي من ذراعك، فوق عظمة المعصم. معدل ضربات القلب النموذجي للشخص البالغ هو ٦٠-١٠٠ نبضة/دقيقة.	معدل ضربات القلب 

لتسجيل بيانات ضغط الدم في الوقت الحقيقي، قم بارتداء الساعة بإحكام على الجزء العلوي من ذراعك، فوق عظمة الرسغ. يتراوح ضغط الدم الانبساطي الطبيعي للشخص البالغ بين ٦٠ إلى ٨٠ ملم زئبقي، ويتراوح ضغط الدم الانقباضي بين ١٠٠ إلى ١٢٠ ملم زئبقي.	ضغط الدم 
لتسجيل بيانات تشبع الأكسجين في الدم في الوقت الفعلي، ارتد الساعة بإحكام على الجزء العلوي من ذراعك، فوق عظمة المعصم. يتراوح تشبع الأكسجين في الدم لدى الشخص السليم بشكل عام من ٩٥٪ إلى ١٠٠٪.	مراقبة الأكسجين في الدم 
افتح الهاتف. افتح تطبيق LaxasFit وقم بتمكين "Remote Control Selfie Mode". انتقل إلى ميزة Bluetooth Camera في الساعة. سيتم فتح تطبيق كاميرا الهاتف تلقائيًا. هز الساعة لالتقاط الصور باستخدام كاميرا الهاتف. سيتم تخزين الصور في مساحة تخزين الهاتف.	كاميرا بلوتوث 
التحكم في تشغيل موسيقى الهاتف باستخدام الساعة.	موسيقى بلوتوث 
ابحث عن موقع الهاتف باستخدام ميزة "البحث عن الهاتف". يجب أن تكون الساعة مقترنة بالهاتف عن طريق اتصال البلوتوث. الضغط لفترة طويلة - يؤدي الضغط على وظيفة البحث عن الهاتف إلى إصدار الهاتف صوت رنين مما يجعل من الممكن العثور عليه.	ابحث عن الهاتف 
استخدم هذه الميزة لمراقبة توقعات الطقس.	الطقس 
بدء/إيقاف توقيت ساعة الإيقاف.	ساعة التوقيت 
ضبط منبه مخصص على التطبيق. سوف تهتز الساعة لتنبيهك في الوقت المحدد.	المنبه 
استخدم هذه الميزة لتغيير وضبط إعدادات النظام بما في ذلك اهتزاز الساعة والسطوع وميزة "الإضاءة عند رفع المعصم".	الإعدادات 
يمكنك ضبط وتغيير نمط واجهة المستخدم.	أسلوب 
اعرض الرمز التسلسلي لـ MAC واسم Bluetooth ورقم إصدار هذا الجهاز.	عن 
يمكنك ضبط مستوى السطوع وإيقاف الإضاءة الخلفية.	السطوع 

رمز الاستجابة السريعة	رمز الاستجابة السريعة الذي تم تنزيله بواسطة التطبيق.
إعادة ضبط	اسمح لجهازك بإعادة ضبط البيانات ومسحها، مثل نوم عداد الخطى، وما إلى ذلك.
شاشة التنفس على مدار الساعة	يتيح تمكين هذه الميزات لشاشة الساعة عرض ساعة الشاشة.
اللغة	قم بتوصيل الساعة بالتطبيق وضبط اللغة في التطبيق والتي ستتم مزامنتها بعد ذلك مع الساعة. يمكنك أيضًا ضبط اللغة باستخدام الساعة وستتغير لغة التطبيق وفقًا لذلك.
دفع الطلب	قم بالوصول إلى وظيفة الضغط على الاتصال الهاتفي في التطبيق لعرض قائمة الضغط على الاتصال المحلي وتعديلها.

الاحتياطات

١. لا ترتدي الساعة عند الاستحمام أو السباحة.
٢. قم بتوصيل الساعة عبر البلوتوث لمزامنة البيانات.
٣. استخدم فقط كابل الشحن المرفق.
٤. لا تعرض الساعة لرطوبة عالية أو درجات حرارة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية لفترة طويلة.

الصيانة

١. لا تخذش المستشعر؛ حمايته من التلف.
٢. يمكنك مسح سطح الساعة بقطعة قماش مبللة واستخدام صابون خفيف وماء لإزالة الزيت أو الغبار.
٣. لا تعرض الساعة لبيئة تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل البنزين أو مذيبات التنظيف أو البروبان أو الكحول أو طارد الحشرات. ستؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف قفل الساعة وسطح العلبة.
٤. تجنب تعرض ساعتك للصدمات القوية والتعرض للحرارة الشديدة.
٥. هذا المنتج لا يدعم العزل المائي IP68، ولا يدعم المطر أو غسل اليدين أو السباحة أو الاستحمام الساخن أو الساونا وما إلى ذلك، ولا يمكن ارتداؤه ولا يمكنه منع بخار الماء.

١. لا يمكن العثور على الساعة.

إجابة:

قد يكون سبب هذه المشكلة وجود خلل في وظيفة Bluetooth، مما يمنع الهاتف من تحديد موقع الساعة. تأكد من شحن الساعة وتشغيلها. تأكد من أن الساعة غير متصلة بهواتف أخرى. أبق الساعة قريبة من الهاتف. إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة ضبط وظيفة Bluetooth وحاول مرة أخرى بعد ٢٠ ثانية.

٢. هل اتصال البلوتوث قيد التشغيل دائماً؟ هل سيتم فقدان أي بيانات إذا تم إيقاف تشغيل الساعة؟

إجابة:

قبل المزامنة، يتم الاحتفاظ ببيانات التمرين والنوم على الساعة. عند إنشاء اتصال بلوتوث ناجح بين الهاتف والساعة، تقوم الساعة تلقائياً بمزامنة البيانات مع الهاتف.

ملاحظة: سعة تخزين الساعة لبيانات البلوتوث محدودة بأسبوع واحد تقريباً. بمجرد وصول مساحة التخزين إلى سعتها القصوى، سيتم استبدال البيانات الأقدم تلقائياً لإفساح المجال للبيانات الجديدة. لذلك، من الضروري مزامنة ساعتك مع هاتفك بانتظام لمنع فقدان البيانات.

ملاحظة: إذا تم تنشيط وظيفة التذكير بالمكالمات والرسائل النصية القصيرة، فيجب عليك الحفاظ على اتصال Bluetooth. ومع ذلك، يتم دعم تذكير المنبه دون اتصال بالإنترنت.

٣. ماذا علي أن أفعل إذا تعذر شحن الساعة؟

إجابة:

يرجى التأكد من محاذاة طرف الشحن بشكل صحيح وأن مشبك الشحن على اتصال ثابت بالساعة. إذا انخفض دخل الطاقة إلى الساعة عن ٣,٦ فولت، فستكون هناك فترة من الشحن المسبق للبطارية.

ملاحظات: يجب أن تدخل الساعة إلى حالة الشحن مباشرة بعد توصيل الشاحن. إذا لم يتم تنشيط الشاشة، فاسمح لها بالشحن لمدة ٣-٥ دقائق قبل أن تدخل حالة الشحن.

٤. هل تسبب الساعة ضرراً لجسم الإنسان إذا تم ارتداؤها لفترة طويلة؟

إجابة:

الإشعاع المنبعث من الساعة أقل بكثير من معايير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة وهو لا يكاد يذكر. لذلك، فإن التآكل طويل الأمد لن يسبب ضرراً إشعاعياً لجسم الإنسان.

نموذج	Porodo Blue ساعة اكسيلو الذكية
SKU	PB-EXCELLO
حجم الشاشة	٢,١ بوصة
دقة الشاشة	TFT ٢٤٠x٢٩٦
ذاكرة متنقلة	١٦ ميجابايت
وقت العمل	٣-٥ أيام
قدرة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير
بلوتوث	الإصدار ٥,٣
اسم التطبيق	LaxasFit
اسم البلوتوث	PB-EXCELLO
حزام	٢٢ مللي متر
توافق النظام	Android ٩,٠, أعلى من iOS ٩,٠ وما فوق



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**