



ساعة ذكية ماغنيفيكو

عرض ٢ بوصة | تفعيل الضغط المزدوج
SKU:PD-MAGNIFICO

ساعة ماجنيفيكو الذكية

١. نحن نقدر اختيارك لساعتنا الذكية. يقدم هذا الدليل دليلاً تفصيلياً لاستخدام جهازك بفعالية. تتفاعل الساعة الذكية بشكل أساسي مع هاتفك الخلوي عبر البلوتوث لتعزيز سهولة الاستخدام، مما يوفر العديد من الوظائف التي تساعد في تشغيل الهاتف وتتبع الصحة الشخصية. يرجى ملاحظة أننا قد نقوم بتحديث محتوى الدليل دون سابق إنذار.

٢. الساعة الذكية ليست مقاومة للماء وفقاً لمعيار IP68؛ فهو غير مصمم لتحمل المطر أو غسل اليدين أو السباحة أو التعرض للحرارة أو البخار. في حالة حدوث تلف بسبب المياه بسبب عدم الالتزام بهذه التعليمات، فلن يتم تقديم خدمات الضمان مجاناً.

تعليمات التشغيل

المهام الرئيسية:

١. **المفتاح الأيمن العلوي:** اضغط باستمرار على التشغيل أو إيقاف التشغيل. ضغطة واحدة تصل إلى واجهة القائمة، وتعود ضغطة أخرى إلى الواجهة السابقة. عندما تكون في تطبيق مختلف، اضغط مرتين للتقليل بين خيارات القائمة.

٢. **المفتاح الأيمن السفلي:** استمر في الضغط لتشغيل هاتفك أو إيقاف تشغيله. عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، تؤدي ضغطة واحدة إلى قفل الشاشة أو إلغاء قفلها. يؤدي الضغط المزدوج إلى إعادتك إلى القائمة الرئيسية من أي تطبيق.

إيماءات اللمس:

١. اسحب لليسار لفتح شاشة الوظائف السريعة.
٢. اسحب لليمين للوصول إلى واجهة الشاشة المقسمة.
٣. اسحب لأسفل للوصول إلى مركز التحكم.
٤. اسحب لأعلى لعرض الرسائل، ثم اسحب لليمين للعودة من إحدى الوظائف.
٣. **تبديل القرص:** قم بتدوير القرص لتغيير وجه الساعة.
٤. **استبدال الحزام:** تم تصميم الأشرطة للتحرير السريع وسهلة التغيير.

تعليمات الشحن

*منفذ شحن الساعة مغناطيسي، مما يؤمن الكابل عند محاذاته بشكل صحيح. وهو متوافق مع شواحن USB القياسية ه فولت ويحقق شحنًا كاملاً خلال 150 دقيقة تقريبًا.

***تحذير:** تأكد من عدم ملامسة نقاط اتصال كابل الشحن للمواد الموصلة الأخرى في وقت واحد لمنع حدوث ماس كهربائي أو تلف.

لربط الساعة بالهاتف النقال

لربط الساعة بهاتفك، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق "FereFit".

١. بالنسبة لمستخدمي iOS/Android، قم بمسح الرمز ثنائي الأبعاد المقدم باستخدام متصفح الهاتف المحمول أو عبر تطبيق WeChat. اتبع التعليمات للوصول إلى التنزيل داخل متصفحك.

الرمز ثنائي الأبعاد المقدم هو لتنزيل تطبيق FereFit.

٢. يمكن لمستخدمي الأندرويد العثور على تطبيق FereFit في قوقل بلي أو أي متجر تطبيقات هاتف نقال آخر. يمكن لمستخدمي الآيفون البحث عن "FereFit" في متجر تطبيقات آبل لتنزيل التطبيق.

ملحوظة: عند تثبيت التطبيق، ستتلقى طلبات إذن عديدة؛ يرجى قبول الكل لضمان الوظائف الكاملة بين الساعة والهاتف عبر اتصالات البلوتوث 3.0 و 5.0.

طريقة اتصال البلوتوث 5.0:

بعد تثبيت تطبيق FereFit وتمكين البلوتوث ، سيطالبك إشعار بالسماح بالإشعارات. اضغط على "موافق"، ثم حدد "المزيد" في الجزء السفلي الأيسر للبحث عن الأجهزة. اختر اسم البلوتوث الخاص بساعتك "Magnifico" وقم بالاتصال. لاحظ أن بعض هواتف الأندرويد قد تتطلب تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للاقتراح بالساعة.



Android/iOS

طريقة اتصال بلوتوث 3.0:

- تفعيل بلوتوث 3.0 الخاص بالساعة.

- قم بتمكين تقنية البلوتوث على هاتفك الخلوي، ثم حدد اسم الساعة "Magnifico" من قائمة الأجهزة المتاحة للاتصال.

التحقق من الاتصال: تتم الإشارة إلى اتصال البلوتوث ناجح من خلال رمز البلوتوث الموجود على واجهة الاستعداد للساعة والذي يتغير من اللون الأزرق إلى الأخضر، ثم إلى اللون الرمادي عند قطع الاتصال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: نظرًا للاختلافات في بروتوكولات البلوتوث عبر ماركات الهواتف المختلفة، إذا كان الاتصال غير مستقر، فيمكنك محاولة إيقاف تشغيل البلوتوث على هاتفك ثم إعادة تأسيس الاتصال، أو يمكنك إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع.

إعداد إشعارات البريد الوارد: لإدارة الإشعارات، انتقل إلى "الإعدادات" > "إدارة التطبيقات" على جهازك، وابحث عن "FereFit"، وقم بتمكين جميع الأذونات.

ملاحظة: إذا كان WeChat نشطًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد لا يعرض هاتفك الإشعارات. لعلاج هذه المشكلة، أضف "FereFit" إلى القائمة البيضاء لتوفير الطاقة لضمان تلقي الإشعارات، خاصة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة.

استكشاف أخطاء الإخطارات وإصلاحها:

إذا لم تتلق إشعارات، فتذكر أن ميزة الإشعارات في الساعة مرتبطة بهاتفك. إذا لم ينبهك هاتفك، فلن تقوم الساعة بذلك أيضًا. تحقق من إعدادات هاتفك ضمن "الإشعارات" للتأكد من تمكين أذونات التطبيق ذي الصلة.

تحكم في الموسيقى: استخدام Bluetooth 5.0 لتشغيل الموسيقى من هاتفك على الساعة؛ ويتوفر Bluetooth 3.0 لاختيار الأغاني.

مراقبة معدل ضربات القلب: لقرءات دقيقة، ارتدي الساعة في منطقة المعصم العلوية، فوق العظم.

مقدمة للوظائف الرئيسية

المشغل: قم بتدوير الزر على واجهة الانتظار لتبديل وجوه الساعة. استخدم التمرير الرأسي للتنقل في القائمة الفرعية؛ استخدم التكبير والتصغير في القائمة الكاملة للوصول إلى التطبيقات.

شاشة مقسمة: اسحب لليمين في واجهة الطلب للوصول إلى وضع الشاشة المقسمة للتنقل السريع في التطبيقات.

تخصيص الواجهة: قم بتخصيص وجه الساعة بإضافة مؤشرات أو أرقام رقمية أو تطبيقات.

التكامل مع الهاتف: قم بإجراء المكالمات، وعرض سجلات المكالمات، والوصول إلى جهات الاتصال، وإدارة المكالمات الواردة مباشرة من الساعة. يتوفر خيارات الاهتزاز ونغمة الرنين للإشعارات.

جهات الاتصال: قم بتخزين ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من هاتفك مباشرة على الساعة عبر تطبيق FereFit.

سجلات المكالمات: قم بمزامنة الوصول إلى سجل المكالمات على هاتفك من خلال الساعة.

لوحة المفاتيح للاتصال: يمكن للساعة القيام بعمليات الاتصال مباشرة من معصمك.

تتبع النشاط: رصد عدد الخطوات اليومي، والبيانات التاريخية، وحرق السعرات الحرارية، والمسافة المقطوعة. يتم إعادة تعيين هذه البيانات منتصف الليل كل يوم.

الرسائل: استقبال إشعارات من منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، واتساب، QQ، WeChat.

تحكم في الموسيقى: استخدم Bluetooth 5.0 لتشغيل الموسيقى من هاتفك على الساعة؛ ويتوفر Bluetooth 3.0 لاختيار الأغاني.

مراقبة معدل ضربات القلب: لقرءات دقيقة، ارتدي الساعة في منطقة المعصم العلوية، فوق العظم.

قياس الأكسجين في الدم: للقياس، أبق ذراعك ثابتًا لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا وابدأ الميزة للحصول على القراءة.

ضغط الدم: ابدأ المراقبة على جهازك. للحصول على قراءات دقيقة، أبق يدك مسطحة وتبقى ثابتة لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا.

درجة حرارة الجسم: لبدء المراقبة، أبق يدك مسطحة وثابتة. تستغرق عملية القياس حوالي ٢٠ ثانية.

المنبه: يمكنك مزامنة ما يصل إلى ثلاثة منبهات باستخدام التطبيق. يمكن أيضًا تكوين الإنذارات مباشرة على الساعة.

المساعد الصوتي (سيرى): من خلال الاتصال بالبلوتوث 3.0/5.0، يمكنك تفعيل ميزة المساعد الصوتي للساعة من خلال التحدث إليها.

مراقبة النوم: تتتبع الساعة مدة وجودة نومك من الساعة ٢١:٠٠ إلى الساعة ٩:٠٠. تساعدك هذه البيانات على تحسين راحتك وتحسين نوعية نومك. يمكنك الوصول إلى بيانات نومك وإدارتها في الوقت الفعلي عبر التطبيق.

تتبع التمارين: تدعم الساعة مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية، بما في ذلك الجري والمشي وكرة القدم وكرة الريشة والتنس وكرة السلة وتنس الطاولة وركوب الدراجات والمزيد.

جهاز التحكم عن بعد بالكاميرا: عندما يكون هاتفك مفتوحًا، قم بتوصيل الساعة عبر البلوتوث للتحكم في كاميرا هاتفك. اضغط على الساعة للتقاط الصور، والتي يتم حفظها في ألبوم الصور الخاص بهاتفك.

البحث عن الهاتف: قم بتفعيل هذه الميزة من خلال التطبيق لجعل هاتفك يرن حتى تقوم بإلغائه، مما يساعدك على تحديد موقع هاتفك إذا كنت في غير مكانه.

تحديثات الطقس: من خلال اتصال البلوتوث ، تعرض الساعة توقعات الطقس القادمة لمدة سبعة أيام.

ساعة الإيقاف: استخدم وظيفة ساعة الإيقاف لتوقيت أحداث فردية أو فترات متعددة.

دليل التنفس: اضبط إعدادات الساعة لتوجيه سرعة تنفسك أثناء التمارين. **الآلة الحاسبة:** استخدم الآلة الحاسبة المدمجة لإجراء العمليات الحسابية البسيطة.

قائمة قابلة للتخصيص: اختر من بين أنماط القائمة المختلفة لتخصيص واجهة المستخدم الخاصة بك.

الإعدادات: إجراء تعديلات على النظام ضمن إعدادات الساعة.

وظائف المكونات: يمكنك الوصول بسرعة إلى ميزات مثل معدل ضربات القلب وتتبع النوم والطقس والموسيقى وتحديد المواقع عن طريق التمرير على واجهة الاتصال.

تتبع صحة المرأة: تتضمن الساعة ميزة تتبع فترات الحيض والإباضة، مما يوفر تذكيرات للسلامة.

الألعاب: استمتع بالألعاب المتكاملة مثل "Birds of Prey" مباشرة على ساعتك.

خدمات الموقع: عند الاتصال بتقنية البلوتوث 5.0، يمكن للساعة عرض موقعك الحالي، بشرط منح الأذونات اللازمة على هاتفك.

الإعدادات: يمكن تخصيص مختلف الإعدادات المحلية.

زمن الإضاءة المستمرة: قم بتكوين مدة الإضاءة المستمرة للخلفية.

زمن إيقاف الشاشة: قم بتعيين فاصل زمني للحفاظ على نشاط الشاشة.

تنشيط المعصم: قم بتفعيل ميزة إضاءة الشاشة عند الحاجة عند رفع المعصم.

ضبط السطوع: قم بضبط سطوع الشاشة حسب تفضيلك.

وضع عدم الإزعاج: يمكنك تمكين وضع عدم الإزعاج لليوم كامل أو لأوقات محددة فقط.

وظيفة التصريف: قم بتحسين وظيفة التصريف عن طريق هز يدك.

ضبط كلمة المرور: أنشئ كلمة مرور للأمان. في حال نسيانها، يمكن إعادة تعيينها باستخدام الرمز 8888.

الاتصال بهاتفك: قم بمسح الرمز ثنائي الأبعاد بهاتفك للربط وتنزيل تطبيق FereFit.

وضع التوفير في الطاقة: قم بتنشيط هذا الوضع لتقليل سطوع الشاشة وإيقاف الاهتزاز، مما يوفر عمر بطارية أطول.

تبديل اللغة: يوفر خيارات اللغات متعددة. اختر حسب الحاجة.

ضبط الوقت: قم بمزامنة الساعة مع التطبيق أو ضبط الوقت يدويًا.

ضبط التاريخ: قم بمزامنة الساعة مع التطبيق أو ضبط التاريخ يدويًا.

استعادة الإعدادات الأصلية: إعادة تعيين الجهاز إلى إعداداته الأصلية لحل مشاكل البرمجيات.

إيقاف التشغيل: قم بإيقاف تشغيل الساعة.

حول: عرض معلومات الطراز وإصدار البرنامج وعنوان MAC الخاص بالساعة.

ضمان

الاستبعاد

- لا يغطي برودو أي ضرر ناتج عن الاستخدام العادي للمنتج مع مرور الوقت خلال فترة الضمان.
- لا يشمل ضمان برودو تغطية الاستخدام غير السليم أو الضرر المتعمد أو الحوادث أو السرقة أو الإهمال أو أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة.
- يتم ذكر احتياجات الطاقة لكل منتج بوضوح على العبوات الخاصة به. يرجى التحقق من هذه المتطلبات مقابل تلك الخاصة ببلدك قبل الشراء. لن يكون برودو مسؤولاً عن أي مشاكل متعلقة بهذا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا

في info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام: porodo