



ساعة **Ultimo Ultra** الذكية

باللون الأبيض والازرق _ SKU:PD-ULTIMO

نحن نقدر اختيارك لساعتنا الذكية. يقدم هذا الدليل إرشادات مفصلة حول استخدام جهازك الجديد. فهو يتصل بسلاسة بهاتفك الخلوي عبر تقنية Bluetooth، ويقدم مجموعة من الميزات التي تعزز التفاعل مع هاتفك وتدعم رحلتك للصحة واللياقة البدنية. التزامنا هو التحسين المستمر لهذه الوظائف لصالحك. يرجى ملاحظة أن التغييرات على محتوى هذا الدليل قد تحدث دون إشعار مسبق.

الساعة ليست مقاومة للماء وفقاً لمعايير IP68 وليست مصممة للاستخدام في الأمطار الغزيرة أو أثناء السباحة أو في الحمامات الساخنة أو حمامات البخار. كما لا ينصح بالتعرض لبخار الماء. لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن هذا التعرض.

تعليمات التشغيل

المهام الرئيسية

١. **المفتاح الأيمن العلوي:** ضغط واحدة تصل إلى القائمة؛ اضغط مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة أو اضغط مرتين لتغيير نمط القائمة في الواجهة الرئيسية.
٢. **المفتاح الأيمن السفلي:** اضغط باستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله؛ عند البدء، اضغط على الشاشة للوصول إلى القائمة والعودة إلى الواجهة الرئيسية.
٣. **الزر الأيسر:** اضغط لفترة قصيرة لتنشيط الوضع الرياضي؛ اضغط باستمرار للوصول إلى إعدادات وظيفة الزر.

إيماءات اللمس

اسحب لليساار للوصول السريع إلى الوظيفة؛ اسحب لليمين للحصول على واجهة مستخدم مقسمة إلى شاشة. اسحب لأسفل للوصول إلى مركز التحكم؛ اسحب لأعلى للوصول إلى شريط الرسائل. بعد تحديد وظيفة، اسحب لليمين للعودة.

تبدال القرص: قم بتدوير القرص لتبدال خلفية الساعة.
استبدال الحزام: يتميز بآلية تحرير سريعة لسهولة التركيب.

قم بالشحن عن طريق عكس اتجاه الساعة بحيث يتم محاذاة كابل الشحن مغناطيسيًا مع جهات الاتصال. وهو متوافق مع أجهزة الشحن القياسية ه فولت لأجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.

تنبيه: يجب ألا تلمس نقاط التلامس الخاصة بكابل الشحن مواد موصلة أخرى بشكل متزامن، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو تلف.

توصيل الساعة بالهاتف المحمول:

قم بتحميل وتثبيت تطبيق "FereFit" على هاتفك للاتصال بالساعة.
١. بالنسبة لمستخدمي iOS أو Android، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المقدم باستخدام متصفح هاتفك أو WeChat لفتح الواجهة ومتابعة الإعداد.

(يتوفر رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول المباشر إلى تنزيل تطبيق "FereFit").



Android/iOS

٢. يمكن لمستخدمي Android العثور على التطبيق على Google Play أو متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الأخرى من خلال البحث عن "FereFit". يمكن لمستخدمي iPhone البحث عن "FereFit" في App Store.

ملاحظة: أثناء التثبيت، سوف تواجه طلبات أذونات مختلفة؛ يرجى الموافقة على ذلك لضمان الأداء الوظيفي الكامل بين ساعتك وهاتفك. يجب أن تكون الساعة متصلة عبر اتصالي بلوتوث، الإصدارين ٣.٠ و ٥.٠، للوصول إلى جميع الميزات.

اتصال بلوتوث ٥.٠:

بعد تثبيت FereFit، قم بتنشيط البلوتوث في هاتفك. سيطالبك FereFit بتمكين الإشعارات الضرورية. للإقران، انتقل إلى الركن الأيمن السفلي من التطبيق، وحدد خيار المسح، وابحث عن "Ultimo"، وقم بالاتصال. قد تتطلب بعض أجهزة Android تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للإقران.

اتصال بلوتوث ٣.٠:

١. قم بتنشيط Bluetooth ٣.٠ الخاص بالساعة.
٢. قم بتمكين Bluetooth على هاتفك وحدد "Ultimo" من قائمة الأجهزة. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتأسيس الاتصال.

التحقق من اتصال البلوتوث:

تتم الإشارة إلى الاتصال الناجح من خلال شريط الحالة الذي يعرض رمز Bluetooth باللون الأزرق لكل من اتصالات ٣.٠ و ٥.٠. إذا تحول الرمز إلى اللون الرمادي، فقد تم فقدان رابط Bluetooth.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

بسبب التباين في بروتوكولات Bluetooth عبر شركات الهواتف المختلفة، قد يصبح الاتصال غير مستقر في بعض الأحيان. في حالة ظهور مشكلات، يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في الهاتف وتشغيله، أو إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع لحل المشكلة.

إعداد الإخطارات:

لتمكين إشعارات البريد الوارد على ساعتك الذكية، انتقل إلى "الإعدادات" > "إدارة التطبيقات". ابحث عن "FereFit" وحدد "إدارة الأذونات". تأكد من تمكين جميع الأذونات لـ "FereFit".

ملاحظة: إذا كان إصدار WeChat لسطح المكتب نشطاً، فقد لا يتلقى الهاتف إشعارات. ولمنع الساعة من التأثير بميزات توفير الطاقة، خاصة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة، قم بإضافة "FereFit" إلى القائمة البيضاء ضمن إعدادات توفير الطاقة.

استكشاف أخطاء الإخطارات وإصلاحها

إذا لم يتم استلام الإشعارات على الساعة، فمن المهم ملاحظة أن ميزة الإشعارات في الساعة مرتبطة بنظام إشعارات الهاتف. يتضمن ذلك إشعارات رسائل البريد الإلكتروني و WeChat و QQ. إذا لم تظهر الإشعارات، فتأكد من تمكين الإشعارات في التطبيق المقابل في إعدادات الهاتف.

مقدمة الوظيفة الرئيسية

التشفير: قم بتدوير الزر الموجود على واجهة وضع الاستعداد للساعة للتبديل بين الأقراص أو التنقل لأعلى ولأسفل في القائمة. يمكن تكبير قائمة نمط النجمة الكاملة لسهولة الاستخدام، ويمكن تكبير التطبيقات إلى الحد الأقصى من داخل هذه الواجهة.

تقسيم الشاشة: قم بالتمرير إلى اليمين في واجهة الاتصال للوصول إلى وظيفة تقسيم الشاشة وتحديد الوظيفة المطلوبة.

دفع الطلب: قم بتخصيص عرض الطلب من خلال التطبيق، مع خيارات لأقراص المؤشر، والأقراص الرقمية، والمخصصة.

الهاتف: يمكنك إجراء المكالمات مباشرة من الساعة وعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال وإدارة المكالمات الواردة باستخدام التنبيهات الصوتية أو الاهتزازية.

جهات الاتصال: مزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من الهاتف إلى الساعة عبر التطبيق.

سجلات المكالمات: مزامنة سجلات المكالمات بين الساعة والهاتف.

لوحة مفاتيح الاتصال: اتصل مباشرة من الساعة.

بيانات النشاط: تتبع الخطوات اليومية والتاريخ واستهلاك السرعات الحرارية والمسافة المقطوعة. تتم إعادة ضبط البيانات عند منتصف الليل كل يوم.

الرسالة: تلقي الرسائل من هاتفك، بما في ذلك دعم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الموسيقى: التحكم في تشغيل الموسيقى من الهاتف المتصل عبر البلوتوث. يمكن للهاتف فقط تشغيل الموسيقى، وليس الساعة.

معدل ضربات القلب: للحصول على قراءات دقيقة، ارتدي الساعة بالقرب من معصمك، فوق العظم. مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي متاحة.

أكسجين الدم: لقياس مستويات الأكسجين في الدم، تأكد من ارتداء الساعة بشكل صحيح وبقائها ثابتة أثناء القياس. (حوالي ٢٠ ثانية)

ضغط الدم: ابدأ المراقبة عن طريق إدخال الوظيفة. للحصول على قراءات دقيقة، يرجى لف يدك بشكل مسطح والبقاء ثابتة لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا.

درجة حرارة الجسم: تفعيل خاصية المراقبة. للبدء، ضع يدك بشكل مسطح وانتظر حوالي ٢٠ ثانية لتسجيل القيمة.

المنبه: قم بإعداد ما يصل إلى ثلاث منبهات عبر التطبيق المصاحب. يمكن أيضًا تكوين الإنذارات مباشرة على الساعة.

المساعد الصوتي (سيري): بعد إنشاء اتصال مع Bluetooth، Siri، قم بتشغيل Siri عن طريق تنشيط ميزة الأوامر الصوتية على الساعة.

مراقبة النوم: يتتبع الجهاز مدة وجودة النوم من الساعة ٢١:٠٠ حتى الساعة ٠٩:٠٠. تساعد هذه البيانات في تحسين عمرك وفترات الراحة لتحسين جودة النوم. يمكنك الوصول إلى سجلات نومك وإدارتها من خلال التطبيق.

أوضاع التمرين: تدعم الساعة أوضاع التمرين المختلفة، بما في ذلك الجري، والمشي، وكرة القدم، وكرة الريشة، والتنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وركوب الدراجات، والرياضات الإضافية.

التقاط الصور: عندما يكون الهاتف مفتوحًا، قم بالاتصال بالساعة عبر البلوتوث لالتقاط الصور. سيتم حفظ الصور مباشرة في ألبوم هاتفك.

ابحث عن هاتفك: من خلال الاتصال بالبلوتوث، استخدم الساعة لإصدار رنين على هاتفك حتى تحدد موقعه أو تلغي الوظيفة.

مكتشف الأجهزة: قم بالوصول إلى هذه الميزة عبر التطبيق لتشغيل اهتزازات مستمرة على الساعة حتى تقوم بإلغاء تنشيطها.

توقعات الطقس: تعرض الساعة توقعات الطقس لمدة ٧ أيام عند الاتصال عبر البلوتوث.

ساعة الإيقاف: قم بتشغيل ساعة الإيقاف لمهام التوقيت الفردية والتراكمية.

تمرين التنفس: اضبط مدة ووتيرة تمارين التنفس حسب تفضيلاتك.

الآلة الحاسبة: استخدم الآلة الحاسبة للوظائف الحسابية الأساسية.

تخصيص القائمة: اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط القائمة لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

الإعدادات: قم بالوصول إلى إعدادات النظام لتخصيص تجربتك.

وظائف الوصول السريع: قم بتمرير واجهة الاتصال للوصول بسرعة إلى الوظائف مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم والطقس والموسيقى وتحديد المواقع.

تتبع صحة المرأة: تتضمن الميزات تذكيراً بالدورة الشهرية والإباضة، بالإضافة إلى حاسبة فترة الأمان.

الألعاب: تتضمن الساعة لعبة تفاعلية بعنوان "الطيور الجارحة".

خدمات الموقع: عندما يكون التطبيق متصلاً عبر Bluetooth ،، تعرض الساعة بيانات الموقع في الوقت الفعلي، مع مراعاة أذونات تحديد موقع الهاتف.

إعدادات إضافية

وقت الإضاءة المستمر: اضبط مدة بقاء الإضاءة الخلفية قيد التشغيل. مهلة الشاشة: اضبط مدة عرض الشاشة.

تفعيل الإيماءات: ارفع معصمك لإضاءة الشاشة؛ قم بتبديل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها حسب الحاجة.

التحكم في السطوع: قم بتعديل سطوع الشاشة حسب مستوى راحتك.

وضع عدم الإزعاج: قم بتمكين إسكات الإشعارات إما بشكل مستمر أو وفقًا لجدول زمني محدد.

وظيفة التصريف: تحسين التصريف عن طريق هز سوار المعصم بقوة.

إعداد كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور شخصية للوصول. في حالة نسيان كلمة المرور، يمكن إعادة تعيينها باستخدام الرمز الافتراضي "٨٨٨٨".

اتصال الهاتف: امسح رمز الاستجابة السريعة المقدم بهاتفك الذكي لبدء تنزيل تطبيق EferFit.

وضع توفير الطاقة: يتم تفعيله لتعتيم الشاشة وتعطيل الاهتزاز، مما يحافظ على عمر البطارية.

خيارات اللغة: يقدم دعمًا متعدد اللغات. اختر لغتك المفضلة حسب الحاجة.

ضبط الوقت: مزامنة الوقت مع التطبيق أو تخصيصه يدويًا.

تكوين التاريخ: اضبط التاريخ من خلال مزامنة التطبيق أو اضبطه حسب تفضيلاتك.

إعادة ضبط المصنع: في حالة وجود مشكلات في البرنامج، قم بالعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية للحصول على الحل.

إيقاف التشغيل: قم بإيقاف تشغيل الساعة عن طريق الدخول في وضع إيقاف التشغيل.

معلومات الجهاز: قم بالوصول إلى تفاصيل حول طراز الساعة وإصدار البرنامج وعنوان MAC في قسم "حول".

ضمان

اخلاء مسؤولية

لا تغطي شركة Porodo أي ضرر ناتج عن الاستخدام العادي للمنتج مع مرور الوقت خلال فترة الضمان. لا يشمل ضمان Porodo تغطية الاستخدام غير السليم أو الضرر المتعمد أو الحوادث أو السرقة أو الإهمال أو أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة. يتم ذكر احتياجات الطاقة لكل منتج بوضوح على عبواته. يرجى التحقق من هذه المتطلبات مقابل تلك الخاصة ببلدك قبل الشراء. لن يكون Porodo مسؤولاً عن أي مشاكل متعلقة بهذا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى التواصل معنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: Porodo