



جهاز توصيل متعدد المنافذ لجهاز ستيم ديك
شبكة WLAN عالية السرعة

MODEL: PDX613

تعريف المنتج

المنتج هو قاعدة شاشة HDMI مخصصة حصراً لجهاز ستيم ديك للألعاب. يحتوي على واجهة بطاقة إيثرنت RJ45 غيغابت واحدة وواجهة USB ٢.٠، وكذلك واجهة HDMI ٢.٠. بالنسبة لهذا المنتج، يوجد بروتوكول داخلي لحماية حقوق المؤلف HDCP١.٤ ودعم التعرف على الشحن السريع بحد أقصى يصل إلى ١٠٠ واط. إنه شهير جداً بين لاعبي الألعاب بسبب التصميم الشخصي المبتكر والمظهر الجذاب، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام.

الرسم البياني للمنتج



مميزات المنتج

إنها قاعدة شاشة HDMI مخصصة حصراً لجهاز ستيم ديك للألعاب، ويمكن أن تحل محل القاعدة الأصلية لشاشة العرض.

واجهة HDMI ٢.٠ تدعم وظيفة بروتوكول HDCP ١.٤.

يحتوي على واجهة بطاقة إيثرنت RJ٤٥ بسرعة غيغابت واحدة وواجهتين لبيانات USB ٢.٠ عالية السرعة مع نقل سريع للبيانات دون تأخير. كما أنه يدعم بروتوكول PD بحد أقصى يصل إلى ١٠٠ واط.

يدعم الترقية غير المتصلة بالإنترنت عبر USB في الكمبيوتر؛ • يدعم مصدر طاقة خارجي من جهات خارجية بقوة ٥٧W (ملحوظة: الشحن بقوة ٥٧ قد يكون بطيئاً أو غير ناجح).

تم تصميمه بشريط إضاءة LED، وتأثير الإضاءة جميل.

إنه سهل التركيب ومظهره فريد وأنيق.

التوجيهات للاستخدام

هذا المنتج يحتاج إلى استخدام محول الطاقة الأصلي لجهاز ستيم ديك أو محول الطاقة القياسي بقوة ١٥ فولت بموجب بروتوكول Type-C PD من جهات خارجية.

اتجه أولاً إلى توصيل منفذ HDMI للقاعدة بجهاز التلفاز باستخدام كابل بيانات HDMI، ثم قم بتوصيل مصدر الطاقة بالقاعدة، وأخيراً قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الرئيسي لجهاز ستيم ديك بالقاعدة، بعد ذلك سيستغرق حوالي ٦ ثوانٍ حتى يتم التبديل تلقائياً إلى الفيديو على التلفاز.

منافذ بيانات USB ٢.٠

تدعم فقط واجهة USB المخصصة للأجهزة الملحقة بجهاز ستيم ديك.

واجهة بطاقة إيثرنت RJ٤٥ بسرعة ١٠٠ جيجابت
تدعم اتصالات شبكة غيغابتية، متوافقة مع شبكة ١٠٠ ميجابت، سرعة شبكة مستقرة ولا تنقطع.

شريط الإضاءة LED يضيء فقط عند استخدام مصدر طاقة خارجي للتشغيل.

توجيهات لوظيفة تبديل الشاشة:

عند توصيله بشاشة العرض التلفزيونية للاستخدام العادي، سيستغرق حوالي ٣-٤ ثوانٍ للفيديو للتبديل إلى شاشة جهاز ستيم ديك بعد الضغط على مفتاح تبديل الشاشة، ثم ينطفئ مؤشر الضوء.
عندما تعمل شاشة جهاز ستيم ديك بشكل طبيعي، سيستغرق حوالي ٦ ثوانٍ للفيديو للتبديل إلى شاشة التلفزيون للعرض بعد الضغط على مفتاح تبديل الشاشة، ثم يضيء مؤشر الضوء.

ملحوظة: في كل مرة يتم فيها تشغيل المنتج، فإن الشاشة تعرض افتراضياً على شاشة التلفزيون.

اتجاه الترقية البرمجية

يتم دعم ترقية البرامج عن طريق توصيل واجهة USB على الكمبيوتر. إذا حدثت أي مشكلة عدم التوافق في الترقية الرسمية للبرنامج، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على ترقية البرنامج.

ملاحظات

١. هذا المنتج لن يدعم تشغيل الجهاز أثناء الشحن أو شحن التفعيل بالطاقة. للجهاز في حال استخدام مصدر طاقة USB بقوة ٥ فولت وتيار ٢ أمبير.
عند استخدام هذا المنتج، يُرجى إزالة وإعادة توصيل الأجهزة الخارجية المتصلة بمنفذ USB إذا لم يتمكن الجهاز الخارجية من الاتصال بالبيانات تلقائياً بعد التبديل بين الشاشة والكمبيوتر الرئيسي أو إزالة وإعادة توصيل سلك الطاقة.

المواصفات الكهربائية لمدخل الطاقة

ملاحظات	الجهد المقدر لمدخل الطاقة:	التيار المقدر لمدخل الطاقة:
مصدر طاقة بروتوكول Type-C PD (الشاحن السريع)	٥ فولت (بروتوكول PD)	٣ أمبير.

الظروف البيئية

العنصر	المؤشرات الفنية	الوحدة	الملاحظات
١	درجة الحرارة أثناء العمل	٥-~٤٥	°C
٢	درجة الحرارة أثناء التخزين	١٠-~٦٠	°C
٣	الرطوبة النسبية		
٤	طريقة التبريد	تبريد الهواء الطبيعي	

الخصائص الكهربائية لواجهات الإخراج

الخصائص الكهربائية لواجهات الإخراج				
No.	العنصر	المعايير الفنية	الوحدة	الملاحظات
1	جهد الإخراج من كابل Type-C الرئيسي	جهد الإخراج: ٥ فولت (بروتوكول PD)	Vdc	تحت بروتوكول PD
2	تيار الإخراج من كابل Type-C الرئيسي	٢	A	
3	واجهة الإخراج USB ٢.٠	جهد: ٥ فولت	V	مع بيانات USB ٢.٠
		تيار: ٥٠٠ مللي أمبير	mA	

ملاحظات

قم بفصل قابس الطاقة عند عدم الاستخدام.
لا تستخدم المنتج أو تخزنه في بيئة رطبة.
حاول تجنب الغبار والأحمال الثقيلة عند استخدام هذا المنتج أو تخزينه لعدم التأثير على عمره الافتراضي.
إذا تعرض المنتج للغمر في الماء أو تعرض للكسر نتيجة للاستخدام غير الصحيح، وظهرت مشاكل في الأداء الكهربائي، يرجى التوقف عن استخدامه.
لا تستخدم الميكروويف أو أي أجهزة تسخين خارجية أخرى لتجفيف هذا المنتج.
إذا تعرض المنتج للتلف، يرجى إرساله إلى قسم الصيانة في الوقت المناسب. لا تقوم بتفكيكه بنفسك.
لا تسمح للأطفال باللعب بهذا المنتج.

For more information, please contact our support team:
support@porodo.net

www.porodo.net



Made in China